

Wyłącznik zmiernicowy hermetyczny

Samoczynnie załącza o zmierniczu i wyłącza o świcie oświetlenia domu, sklepu, reklam itp.

- obudowa hermetyczna do mocowania nawierzchniowego
- styk przekaźnika 30A/250V



Napięcie znamionowe230V AC, $\pm 10\%$, 50Hz
 Rodzaj pracypraca ciągła (C)
 Poziom zakłóceńnormalny (N)
 Próg zadziałaniaregulowany: $5 \div 100Lx$
 Sposób regulacjiregulacja płynna
 Zestyk wyjściowy1Z - zwierny
 Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi = 1$)30A
 Napięcie znamionowe zestyku250V AC
 Stopień ochrony:IP 64
 Obudowatyp H, 105759x43mm
 Masa urządzenia160g
 Przyłączzaciski śrubowe
 Sposób montażuwkretami do podłoża
 Maksymalna moc łączeniowa:
 – dla żarówek i lamp halogenowych2500VA
 – dla świetlówek niekompensowanych1600VA
 – dla świetlówek kompensowanych równoległe600VA
 – dla lamp energooszczędnych10x20VA

UWAGA:

Na indywidualne zamówienie wyłącznik zmiernicowy może być przystosowany do innego napięcia zasilania. W zamówieniu prosimy podać symbol:

WZ 200h-30/110 - dla napięcia 110V AC

WZ 200h-30/24 - dla napięcia 24V AC/DC

