

Wyłącznik zmierzchowy małogabarytowy

Samoczynnie załącza o zmierzchu i wyłącza o świcie oświetlenia domu, sklepu, reklam itp.

- obudowa małogabarytowa do mocowania nawierzchniowego
- zewnętrzny hermetyczny czujnik



Napięcie znamionowe .....230V AC, ±10%, 50Hz  
 Rodzaj pracy .....praca ciągła (C)  
 Poziom zakłóceń .....normalny (N)  
 Próg zadziałania .....regulowany: 5÷100Lx  
 Sposób regulacji .....regulacja płynna  
 Zestyk wyjściowy .....1Z - zwierny  
 Obciążalność prądowa zestyku (przy cos =1).....8A  
 Napięcie znamionowe zestyku .....250V AC  
 Stopień ochrony:  
 – wyłącznika .....IP 40  
 – czujnika .....IP 64  
 Obudowa .....typ M, 67x51x26mm  
 Masa urządzenia .....85g  
 Przyłącz .....zaciski śrubowe  
 Sposób montażu .....wkretami do podłoża  
 Maksymalna moc łączeniowa:  
 – dla żarówek i lamp halogenowych .....900VA  
 – dla świetlówek niekompensowanych .....600VA  
 – dla świetlówek kompensowanych równolegle .....150VA  
 – dla lamp energooszczędnych .....2x20VA

**UWAGA:**

Na indywidualne zamówienie wyłącznik zmierzchowy może być przystosowany do innego napięcia zasilania. W zamówieniu prosimy podać symbol:

**WZ 200mz/24** - dla napięcia 24V AC/DC

