Ares 3000 Rack - zasilacz awaryjny UPS

Zasilacz klasy line interactive przeznaczony do ochrony serwerów i osprzętu sieciowego w szafach 19'

Główne cechy:

Technologia	line interactive
Moc	**3000VA** (1800W)
Czas podtrzymania (dla 80% obc.)	**12 min****
Układ AVR	tak
Interfejs komunikacyjny	tak
Oprogramowanie UPS Monitor	tak
Ochrona linii telefonicznej	tak
Wysokość	3U
Gwarancja	2 lata

** Czas podany dla 1 modułu baterii, Ares 3000 Rack nie zawiera akumulatorów - wymaga podłączenia minimum jednego modułu MB4814.

Zastosowanie

Zasilanie serwerów LAN, osprzętu sieciowego w szafach 19'.

Charakterystyka

Ares 3000 Rack to zasilacz awaryjny zbudowany w technologii line-interactive o mocy 3000VA (1800W) pozwalający zabezpieczyć kilka serwerów LAN / WWW oraz sprzęt sieciowy montowany w szafach 19'.

Wbudowany mikroprocesor bada parametry sieci energetycznej i w przypadku nieprawidłowości podejmuje odpowiedni działania aby zapewnić pełną synchronizację z siecią energetyczną oraz minimalne czasy przełączenia. Dzięki układowi AVR zasilacz może pracować ciągle przy znaczących spadkach napięcia zasilania, bez korzystania z energii akumulatora. Podczas stanu awarii zasilania procesor kontroluje pracę falownika, stan baterii i sieci zasilającej. W przypadku powrotu sieci zasilającej do właściwego stanu procesor zapewnia odpowiednie przełączenie z pracy bateryjnej na sieciową.

Stan zasilacza jest sygnalizowany za pomocą diod LED na panelu przednim oraz stany alarmowe (awaria zasilania, baterie rozładowane, przeciążenie) są dodatkowo sygnalizowane akustycznie.

Zasilacz posiada interfejs komunikacyjny i wraz z dołączonym oprogramowaniem UPS Monitor pozwala na zamykanie systemu operacyjnego.

Przełączniki konfiguracyjne pozwalaj także na zamianę takich parametrów zasilacza jak : próg załączenia, autotest, samoczynne załączanie wyjścia, czułość co pozwala użytkownikowi dostosować go do własnych potrzeb.

Czas podtrzymania zasilacza w zależności od obciążenia

Moc [VA]	150	300	600	1000	1500	2000	2400	3000
Czas bez modułu [min]	0	0	0	0	0	0	0	0
Czas z 1xMB4814 [min]	300	165	80	40	20	14	12	9
Czas z 2xMB4814 [min]	700	350	180	86	53	32	26	24