

2-portowy hybrydowy przełącznik KVM z audio CS52

Instrukcja obsługi

Wymagania

Konsola

- Monitor VGA, SVGA lub Multisync obsługujący najwyższą rozdzielczość, jaka będzie używana na komputerze podczas instalacji
- Klawiatura PS/2
- Mysz USB
- Głośniki i mikrofon (opcja)

Komputery

Na każdym komputerze, który będzie podłączany do systemu, muszą zostać zainstalowane:

- Port VGA video
- 6-pinowy port klawiatury mini-DIN (PS/2) i port USB Type A
- Porty głośników i mikrofonu (opcja)

Instalacja B

Upewnij się, że wszystkie komputery, które będą brały udział w instalacji, zostały wyłączone!

1. Podłącz klawiaturę, monitor, mysz, mikrofon i głośniki do odpowiednich złączy na końcu kabla konsoli. Pomogą ci w tym oznaczenia kolorystyczne i graficzne.

Wskazówka: podłącz klawiaturę przed podłączeniem myszy

Wskazówka: złącze myszy (czarne) jest w rzeczywistości portem USB 2.0 i można do niego podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne kompatybilne ze standardem USB.

2. Podłącz klawiaturę, mysz, monitor, mikrofon i głośniki do odpowiednich portów komputerów, które instalujesz

3. Jeśli zdecydujesz się korzystać z przełącznika wyboru portu (Port Selection Switch), podłącz kabel tego przełącznika do wejścia przełącznika wyboru portu znajdującego się po prawej stronie urządzenia.

Wskazówka: urządzenie można obsługiwać z poziomu klawiszy szybkiego dostępu, dlatego korzystanie z przełącznika wyboru portu jest opcjonalne.

4. Podłącz komputery.

Wskazówka: domyślnie urządzenie połączy się z pierwszym komputerem, który zostanie podłączony.

Manualny wybór portu

Jeśli chcesz przełączyć KVM lub audio pomiędzy komputerami, posłuż się

przyciskiem wyboru portu. Pałaca się lampka LED portu stanowi informację, że korespondujący z nią port przejął daną funkcję.

Wskazówka: nie przełączaj portów podczas pracy urządzenia USB (drukarka, zewnętrzny dysk, etc..). Przełączanie portów podczas pracy takiego urządzenia spowoduje przerwanie jego pracy.

Wybór portu za pośrednictwem klawiszy szybkiego odstępu

Wszystkie operacje przełączania za pośrednictwem klawiszy szybkiego dostępu rozpoczynają się od dwukrotnego kliknięcia Scroll Lock. W tabeli poniżej znajdziesz informacje dotyczące pracy poszczególnych klawiszy.

Wskazówka: domyślnym klawiszem wywołującym jest Scroll Lock. Zamiast niego możesz wybrać Ctrl.

Działanie klawiszy szybkiego dostępu

Klawisz szybkiego dostępu	Działanie
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]	Przełączanie KVM i audio pomiędzy 2 portami. Wskazówka: jeśli obsługa KVM i audio jest przypisana do innych portów, wybranie kombinacji klawiszy spowoduje przełączanie jedynie KVM
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [k] [Enter]	Przełączanie KVM
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [s] [Enter]	Przełączanie audio
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [a] [Enter] [n]	Uruchomienie Auto Scan. Obsługa KVM przechodzi z portu na port w cyklach n-sekundowych. Wskazówka: n oznacza ilość sekund, przez jaką funkcja jest przypisana do danego portu, zanim przełączy się na kolejny. Posługując się kombinacją klawiszy, zastąp n cyfrą pomiędzy 1 i 4. (Patrz tabela poniżej)
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [x] [Enter]	Przełącza funkcję klawisza wywołującego pomiędzy [Scroll Lock] i [Ctrl].

Tabela cykli skanowania

n	sekundy
1	3 sek.
2	5 sek. (domyślnie)
3	10 sek.

4	20 sek.
---	---------

Rozwiązywanie problemów

Nie działają nowe funkcje klawiatury

Prawdopodobnie podłączyłeś nową klawiaturę podczas pracy komputerów. System operacyjny nie miał możliwości rozpoznania nowego urządzenia. Zrestartuj komputer. System operacyjny będzie teraz mógł rozpoznać nowe funkcje.

Specyfikacja

Funkcja		Specyfikacja	
Złącza komputerowe		2	
Wybór portu		Klawisze szybkiego dostępu, włącznik	
Złącza	Porty konsoli	Klawiatura	1 x 6-pin Mini-DIN żeński (purpurowy)
		Video	1 x HDB-15 żeński (niebieski)
		Mysz	1 x 6-pin Mini-DIN żeński (zielony)
		Głośnik	Wtyczka 1 x Mini Stereo żeńska (zielona)
		Mikrofon	Wtyczka 1 x Mini Stereo żeńska (różowa)
	Porty KVM	Klawiatura	2 x 6-pin Mini-DIN męski (purpurowy)
		Video	2 x HDB-15 męski (niebieski)
		Mysz	2 x 6-pin Mini-DIN męski (zielony)
		Głośnik	Wtyczka 2 x Mini Stereo męska (zielona)
		Mikrofon	Wtyczka 2 x Mini Stereo męska (różowa)
	Przełącznik zewnętrzny		1 x Mini Stereo Jack
Przełączniki	Portu	1x Włącznik	
Lampki LED	Selected	2 (zielone)	
Długość kabli	Konsoli	0.15m	
	Komputerów	0.6m, 1.2m	
Emulacja	Klawiatura	PS/2	
Video		2048 x 1536 @ 75 Hz; DDC2B	
Cykl skanowania		3, 5, 10, 20 sekund	
Środowisko	Temp. pracy	0-50°C	
	Temp. przechowywania	-20-60°C	
	Wilgotność	0-80% RH, brak skraplania	
Właściwości	Obudowa	Plastik	

fizyczne	Waga	0.41 kg
	Wymiary (dł.x.szer.x.wys.)	8.45 x 3.40 x2.13cm